



## Johdotukset / kaapeloinnit

HPK LOGI 40 – 80 A Ohjauskeskuksissa käytetään samaa ruostumattomasta teräksestä valmistettua koteloa ( Kor.460mm Lev.320mm Syv.150mm).

100 A HPK LOGI keskuksessa on kaksi samansuuruista yllä mainittua koteloa.

Keskusta ei tule asentaa tilaan jonka lämpötila ylittää + 30°C.

HPK LOGI ohjauskeskusten takuu-aika on 12 kk.

Takuu ei kata automaattisulakkeita joiden takuu-aika on 6 kk.

Ohjauskeskusten pintamateriaali on aina ruostumaton teräs, keskusten syötöt ovat aina koteloa alapuolella.

Ohjauskeskuksen suojausluokitus on IP20. Keskukselta tulee 2 kpl 30m kaapeleita molemmille lämpötilanturille saunaan.

## OHJAUSKESKUSTEN TUOTENUMEROT JA JOHDOTUKSET

<b>Tuotenumero</b>	<b>Ampeereja</b>	<b>Tuleva johdotus keskukselle</b>	<b>Laitossähkökiukaiden max. tehot</b>
LOGI 20350	40	1kpl 5x16mm <sup>2</sup>	19 kW
LOGI 20500	63	1kpl 5x16mm <sup>2</sup>	31 kW
LOGI 20800	80	2kpl 5x16mm <sup>2</sup>	50 kW
LOGI 201000	100	2kpl 5x16mm <sup>2</sup>	62 kW



## Johdotukset kiukaalle keskukselta

Kiukaan koko kW	Ryhmäyötöt(kpl)	Johdotukset	Ohjauskeskusten koot (A)
10,2 ja 11,9 kW	2 kpl	5x2,5mm <sup>2</sup>	40 A
15,3 kW	2 kpl	5x2,5mm <sup>2</sup>	40 A
20,4 kW	2 kpl	5x6mm <sup>2</sup>	63 A
25,5 kW	2 kpl	5x6mm <sup>2</sup>	63 A
30,6 kW	2 kpl	5x6mm <sup>2</sup>	63 A
40,8 kW	2 kpl	5x10mm <sup>2</sup>	80 A
2x25,5 kW	4 kpl	5x6mm <sup>2</sup>	100 A
2x30,6 kW	4 kpl	5x6mm <sup>2</sup>	